

# 10.4“ TFT-Monitor

## Siemens S5-Ersatzmonitor



07705/91100

Ersatzmonitor zum Austausch alter 12“ Röhrenmonitore in Siemens S5-Steuerungen.

**Chassismonitor** ohne Frontplatte kann von hinten in den vorhandenen Frontplattenausschnitt eingebaut werden (Befestigung über Montagewinkel, seitlich).

**Einbau-Monitor** mit Frontplatte u. integrierter Filterglas-Schutzscheibe kann **ohne sichtbare Befestigungslöcher** von vorne in den vorhandenen Frontplattenausschnitt eingebaut werden. (Befestigung über rückseitige Gewindebolzen)

<b>SPEZIFIKATION</b>	
Display	10.4“ Color-TFT
Ersatzmonitor für:	<b>12“ Röhrenmonitor</b>
Anzeigebereich	211 x 158 mm
Auflösung	640 x 480
Blickwinkel	160 / 140 Grad
Helligkeit / Kontrast	450 cd/m2 600:1
Anzeigefarben	262.144
Eingangs-Signal	BAS (Composite Video), 1 x BNC-Buchse, monochrome
Horizontal-Sync.	15 bis 70 kHz, Multifrequenz,
Einstellungen	Über On-Screen-Display, Tasten rückseitig
Spannungsversorgung	100-240 VAC/45W Kaltgerätebuchse mit Netzfilter
Betriebstemperatur	0 bis 45 Grad C, 10-90% Luftfeuchtigkeit bei +40 Grad Cel. nichtkondensierend
<b>Bestell-Nummer</b>	
<b>VL1050-S5-CH</b>	10.4“ Chassismonitor ohne Frontplatte, Befestigung seitlich
<b>VL1050-S5-EM</b>	10.4“ Einbaumonitor mit Frontplatte 306x246 mm, natur eloxiert
<b>VL1050-S5-MEM</b>	10.4“ Einbaumonitor mit Frontplatte 290x210 mm, natur eloxiert