

12.1" TFT-Monitor

Mazak - Ersatzmonitor



07705/91100

Ersatzmonitor zum Austausch alter **12"/14" Röhrenmonitore** in Mazak-Steuerungen

Multifrequenz-Monitor verarbeitet **Video-Timings** der Mazak-Steuerungen T1, M1, T2, M2, T32, M32, Quickturm etc.

TFT-Einbau-Monitor mit Minimal-Frontplatte, pulverbeschichtet, schwarz.

Integrierte Filterglas-Schutzscheibe optisch entspiegelt und kontrastverstärkend. Frontseitig IP65.

Einbau hinter den vorhandenen Frontplattenausschnitt, Befestigung über 2 Montageschienen.

SPEZIFIKATION	
Display	12.1" Color-TFT mit LED-Backlight
Ersatzmonitor für:	12" / 14" Röhrenmonitor
Anzeigebereich	246 x 184.5 mm
Auflösung	800 x 600
Blickwinkel	178 / 178 Grad
Helligkeit / Kontrast	600 cd/m2 1500:1
Anzeigefarben	262.144
Eingangs-Signal	RGB TTL , separate Sync TTL , Adapterkabel für Anschluss an Mazak-Steuerung
Horizontal-Sync.	15 bis 70 kHz, Multifrequenz,
Einstellungen	Über On-Screen-Display, Tasten rückseitig
Spannungsversorgung	100-240 VAC/45W Kaltgerätebuchse mit Netzfilter
Betriebstemperatur	0 bis 45 Grad C, 10-90% Luftfeuchtigkeit bei +40 Grad Cel. nichtkondensierend
Bestell-Nummer	
VD1200-MZM-EMU	12.1" TFT-Ersatzmonitor für Mazak monochrome Monitor
VD1200-MZC-EMU	12.1" TFT-Ersatzmonitor für Mazak Color-Monitor